



CENTRALE CE-LAN

Centrale di allarme radio-filo ad aree con videoverifica

CENTRALE CE-LAN

SEMPLICE, EFFICIENTE, SICURA.

Tecnologia con semplicità.

CE-LAN è la centrale IP anti-intrusione nata con l'obiettivo di coniugare il meglio della tecnologia disponibile con una semplicità di programmazione ed utilizzo mai visti prima.

Massima sicurezza.

Una centrale di allarme potente e versatile, basata su processore ARM di ultima generazione, che si connette ad internet con comunicazione sicura (criptata AES 128) e si controlla dai più diffusi dispositivi di recente generazione.

Massima semplicità.

Che sia uno smartphone o un tablet (iOS e Android), un PC Windows notebook o desktop, l'interfaccia di comando per l'utente e di gestione per l'installatore si presenta nella stessa forma: semplice, intuitiva, immediata!

Massima flessibilità.

CE-LAN è una centrale che gestisce fino a 64 dispositivi, 128 zone (filo e radio) e fino ad 8 aree indipendenti e parzializzabili. Due bus RS485 consentono di ampliare l'impianto collegando espansioni ingressi-uscite, tastiere, lettori chiavi e sirene.

Affidabilità ed efficienza.

La sezione radio di ultima generazione in banda 868MHz multicanale e completamente bidirezionale con tutte le periferiche consente una comunicazione sicura, affidabile ed efficiente.

Trasmissioni certe, nessuna collisione, regolazione automatica della potenza, scelta automatica del miglior canale (frequency hopping), maggiore autonomia delle batterie.

Videoverifica integrata.

La centrale può essere abbinata fino ad un massimo di 8 telecamere IP (Dahua) e 8 sensori radio con fotocamera, consentendo di visionare le immagini (memorizzate in centrale) abbinare agli eventi di allarme, tutto questo direttamente nella stessa App di gestione della centrale.

Sempre connessa.

La centrale è sempre connessa ad internet, tramite cavo ethernet o modulo 3G, consentendo una comunicazione continua e in tempo reale con l'APP CE-Lan Connect, disponibile per sistemi Windows, Android e Apple iOS. Inoltre può inviare eventi Contact-ID ai sistemi di vigilanza.

Sempre raggiungibile.

Se non hai connessione dati sul tuo smartphone o la centrale non è raggiungibile via internet, puoi controllarla tramite semplici comandi SMS. L'App DUEVI ALARM PRO per sistemi Android e iOS semplifica l'invio degli SMS grazie alla semplice pressione di pulsanti preconfigurati.

64 Dispositivi (filari e radio bidirezionali)

128 Zone

128 Utenti

8 Aree indipendenti parzializzabili in quattro settori

Esandibile su **doppio bus RS485**

Sezione **radio 868 MHz** bidirezionale multicanale

Connessione **Lan Ethernet** integrata

Modulo **GSM + dati 3G** integrato

Videoverifica con sensori radio e IP cam

LA NOSTRA
TECNOLOGIA
PIÙ AVANZATA



Videoverifica via radio con immagini animate

- ✓ Sensore radio con fotocamera
- ✓ Integrazione telecamere IP



INTERFACCIA
UTENTE


INTERFACCIA
INSTALLATORE



DUEVI CONNECT

App gratuita per la gestione del sistema di allarme CE-LAN

DOWNLOAD



DISPONIBILE SU
www.duevi.eu

Interfaccia chiara e immediata per gestire il sistema di allarme sempre e ovunque

Gestione della centrale da parte dell'utente

Programmazione e aggiornamento firmware della centrale da parte dell'installatore

Controllo locale o da remoto della centrale in tempo reale con comunicazione criptata

Notifiche push selezionabili da ogni utente per categoria di evento

Disponibile per **PC, smartphone e tablet** con sistemi Windows, Android e Apple iOS



DATI TECNICI

	CE-LAN-MINI-GSM	CE-LAN-M-GSM
ALIMENTAZIONE	Alimentatore 230Vac 50W + Batteria 12V 5Ah (non inclusa)	Alimentatore 230Vac 50W + Batteria 12V fino a 17Ah (non inclusa)
CONTENITORE	Box metallico dim. 250x250x58mm	Box metallico dim. 320x300x90mm
DISPOSITIVI / ZONE	Fino a 64 dispositivi in totale (bus e radio) - Fino a 128 zone in totale	
AREE	Fino ad 8 aree indipendenti, ciascuna parzializzabile in 4 settori	
USCITE	2 Uscite allarme sirena (positivo a dare/a mancare) 1 Relè a scambio libero + 4 uscite open collector programmabili	
UTENTI	1 Utente installatore - fino a 127 utenti (livello selezionabile tra Amministratore, Normale o Servizio) dotati di codice tastiera, accesso web, chiave trasponder, radiocomando.	
MEMORIA	5.000 Eventi	
ZONE FILO INTEGRATE	8 Zone filo a bordo (selezionabili NC, NA, singolo o doppio bilanciamento)	
BUS RS485	2 Bus RS485 indipendenti per il collegamento dei seguenti dispositivi: <ul style="list-style-type: none"> • Tastiera con display (DVT-OLED, DVT-LCD) - versione 1.61 o superiore • Tastiera touch (DVTOUCH) - tutte le versioni • Lettore di chiavi transponder (LET-485) - versione 1.44 o superiore • Espansione 8 ingressi + 2 uscite (ESP8-BUS) - versione 2.1 o superiore • Sirena esterna (VV-ZELA-BUS) - versione 1.1 o superiore • Espansione 16 sensori radio 868MHz (ESP-R-868) - tutte le versioni • Espansione 8 sensori radio 433MHz (ESP-R) - versione 1.1 o superiore 	
SEZIONE RADIO	Frequenza 869,65-870,0 MHz - bidirezionale - multicanale - criptata - frequency hopping - potenza adattiva 1 Modulo RTX per allarme (portata 500m in campo aperto) 1 Modulo RTX per video-verifica (portata 200m in campo aperto) La centrale è compatibile con tutti i dispositivi radio della serie 868.	
RETE LOCALE	Porta RJ45 ethernet 10/100Mbps - DHCP o IP statico	
RETE GSM + 3G (MODULO INTERNO)	Il GSM viene utilizzato per invio SMS e chiamate vocali TTS Text to speech di notifica eventi Il 3G viene utilizzato per garantire automaticamente il collegamento internet quando non è presente su Ethernet	
COMUNICAZIONE REMOTA	Collegamento internet tramite servizio P2P duevi con comunicazione criptata AES 128 (non richiede apertura di porte sul modem/router)	
NOTIFICHE	Push / E-mail / SMS / Chiamate vocali / Contact-ID (protocollo ADEMCO CONTACT-ID SIA-DC09) <i>[eventi di cambio stato, allarme, panico, alimentazione, servizio, malfunzionamenti, connessione, etc]</i>	
SOFTWARE	Software CE-LAN Connect per PC Windows (gratuito su www.duevi.eu) App CE-LAN Connect per dispositivi iOS e Android (gratuita sui relativi Store)	

Sede legale ed operativa

Via Bard, 12/A • 10142 Torino (TO) • Italy
 Tel +39 011 7701428 • Fax +39 011 7701429
info@duevi.eu • www.duevi.eu • [in](#) [yt](#)



Made in Italy

